


# LehrerConsole

**Die LehrerConsole ist ein kostenfreies Zusatz-Programm zum PC-Wächter. Damit können Sie die Schüler-Computer und den Internetzugang für die Schüler zeitweilig sperren. Auch den Sound können Sie abschalten.**

## Hauptmenü

Das Hauptmenü besteht aus drei Schaltflächen. Durch einen Mausklick aktivieren Sie die jeweilige Funktion. Mit einem zweitem Mausklick schalten Sie die Funktion wieder aus.


## Sperren der Schüler-Computer



Mit einem Klick auf die linke Schaltfläche schalten Sie die Schülerbildschirme dunkel.

Die Tastaturen und Mäuse sind auch gesperrt.

## Internetzugang sperren



Mit der mittleren Schaltfläche sperren Sie das Internet an den Schüler-Computern.

Unter Microsoft® Windows NT, 2000 und XP werden alle bekannten Browser unterstützt. Unter dem Einsatz von Microsoft® Windows 98 und ME kann nur der Internet Explorer gesperrt werden.

## E-Mailversand und -Empfang sperren

Beim Sperren des Internets wird zugleich der Versand und der Empfang von E-Mails unter Microsoft® Windows NT, 2000 und XP unterbunden.

## Sound sperren



Mit der rechten Schaltfläche sperren Sie die Soundausgabe an den Schüler-Computern.

Die Schüler können alle anderen Anwendungen normal benutzen.

## Grundeinstellungen

In der Standardkonfiguration ist das Internet solange freigeschaltet, bis der Lehrer den Zugang sperrt.

An vielen Schulen soll der Internetzugang aber erst durch den Lehrer frei gegeben werden. Dazu können die Schüler-Computer so konfiguriert werden, dass der Internetzugang beim Einschalten sofort gesperrt ist. Der Lehrer kann den Zugang zu einem beliebigen Zeitpunkt freigeben.

## Zusatzmenü

Durch ein Klick mit der rechten Maustaste rufen Sie ein Zusatzmenü auf. In diesem können Sie folgende Aktionen auslösen:

- Schüler-Computer einschalten
- Schüler-Computer ausschalten
- Schüler-Computer neu starten

## Schüler-Computer einschalten

Sie können alle Schüler-Computer zentral von Ihrem Computer einschalten. Der Unterricht beginnt ohne Verzögerungen.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Computer und deren Netzwerkkarten die WakeOnLAN-Funktion unterstützen. Die Netzwerkkarte mit unserem PC-Wächter ist WakeOnLAN-fähig.

## Schüler-Computer ausschalten

Am Ende des Unterrichts schalten Sie über das Zusatzmenü der LehrerConsole die Schüler-Computer aus.

Hierfür benötigen die Computer ein ATX-Netzteil. Seit vielen Jahren werden fast alle Computer mit derartigen Netzteilen ausgestattet.

## Schüler-Computer neu starten

Am Beginn einer neuen Stunde kann ein Neustart der Schüler-Computer erforderlich sein. Die PC-Wächter sorgen dafür, dass die Computer über die Grundeinstellungen verfügen. Auch das ist zentral über die LehrerConsole möglich.

## LehrerConsole sperren

Um einen Missbrauch zu verhindern, können Sie die LehrerConsole mit Passwörtern schützen.

Das *Lehrer-Passwort* wird beim Start der LehrerConsole abgefragt. Dadurch wird ein Missbrauch der Funktionen durch Schüler verhindert. Dieses Passwort muss aber nicht vergeben werden.

Das *Administrator-Passwort* schützt den Menüpunkt *Konfiguration*. Mit diesem kann der Administrator festlegen, welche Schüler-Computer gesteuert werden sollen. Weiterhin

kann er festlegen, ob das Internet, die Schüler-Computer bzw. der Sound beim Starten der LehrerConsole automatisch gesperrt werden sollen.

Legt nun der Administrator zusätzlich die LehrerConsole in den Autostart-Ordner des Lehrer-Computers, werden die Schüler-Computer sofort gesperrt, wenn der Lehrer sich an seinem Computer anmeldet.

## Systemvoraussetzungen

Der Lehrer-Computer muss nicht (kann aber) mit einem PC-Wächter ausgestattet sein.

Die Schüler-Computer müssen mit PC-Wächtern ausgestattet sein.

Alle Computer des Klassenraumes müssen miteinander über ein funktionsfähiges Ethernet TCP/IP-Netzwerk verbunden sein.

- Installierter PC-Wächter Hardware oder Software DRIVE ab der Version 4.2
- Betriebssysteme:  
Microsoft® Windows NT / 2000 und XP  
Microsoft® Windows 98 und ME (nur Sperre des Internet Explorers / kein Sperren von E-Mails)
- Anwendungssoftware: Windows-kompatibel
- Prozessor: mindestens Pentium mit 90 MHz
- Arbeitsspeicher: 32 MB RAM

**Sie können sich die LehrerConsole  
von unserer Internetseite  
[www.dr-kaiser.de](http://www.dr-kaiser.de)  
kostenfrei  
herunterladen.**